
Base for trådløs afbryder med 2 tangenter, NA

410-00001
E-Nr.:34 92 000 495

4 års garanti

Med denne trådløse afbryder kan du betjene op til 2 kredsløb, uafhængigt af hinanden, men afhængigt af modtagerindstillingerne. Afbryderen bruges til funktioner med 1- eller 2-trykfunktioner.



Tekniske data

Base for trådløs afbryder med 2 tangenter, NA.

- Hver sender kan betjene et ubegrænset antal modtagere. Hver modtager kan betjenes af maksimalt 32 sendere
- Den maksimale senderækkevidde i en bygning: 30m; i frit felt: 100m
- Modulationstype: FSK
- Leveres komplet med batteri og forprogrammeret senderadresse
- Tryk og forsænket ramme skal bestilles separat
- Strømforsyning: batteri, 3V DC (inkluderet)
- Montage: med de medfølende selvklæbende strimler eller skruer
- Frekvensbånd: 868,0 – 868,6MHz
- Muligt at kommunikere med den controller til Niko Home Control ved at tilslutte USB RF-interfacet til en ledig USB-port pa controlleren
- Ikke kompatibel med den trådløse bridge

- Kommunikationsprotokol: Easywave®
- Maksimal feltstyrke: -1.3 dBm
- Driftsfrekvens: 0.8683 GHz
- Dimensioner (HxBxD): 71 x 103 mm
- Vægt: 20 g
- Godkendelse: CE

CE

Dimensioner

