

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** ET-111C  
**Art. Nr.:** 40039



9120061392454

### Brève description

Récepteur sans fil ET-111C pour LAVA 10A



### Description du produit

Le récepteur sans fil ET-111C facilite la commutation d'appareils de chauffage électriques, ainsi que de chauffages par le sol. À l'aide de l'ET-14A, ce récepteur permet de contrôler la température ambiante. Combiné au capteur externe ET-EF-111, il permet également de réguler la température du sol. La fréquence de 868 MHz garantit une grande portée et une connexion optimale. Montage dans boîtier UP, Courant de commutation : 10 A, Dimensions : 50x47x33 mm, Type de protection : IP 20, Fréquence d'envoi : 868 MHz, Portée 100 - 300 m, Conforme CE.

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                                 |                          |                             |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Geeignet für Dimmer</b>                      | ×                        | <b>Leistungsaufnahme</b>    | 2300 Watt     |
| <b>Geeignet für Pulsdrücker</b>                 | ×                        | <b>Anzahl der Relais</b>    | 1             |
| <b>Geeignet für Rollladenschalter</b>           | ×                        | <b>RAL-Nummer (ähnlich)</b> | 9016          |
| <b>Geeignet für Jalousieschalter</b>            | ×                        | <b>Funkfrequenz</b>         | 868 Megahertz |
| <b>Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter</b> | ×                        | <b>Codelänge (Bit)</b>      | 0             |
| <b>Geeignet für Schalter</b>                    | ✓                        | <b>Anzahl der Befehle</b>   | 0             |
| <b>Im Gehäuse</b>                               | ×                        |                             |               |
| <b>Im Röhrensockelgehäuse</b>                   | ×                        |                             |               |
| <b>Als Modul/Platine</b>                        | ✓                        |                             |               |
| <b>Stromversorgung</b>                          | 230 V AC                 |                             |               |
| <b>Tast-Betrieb</b>                             | ×                        |                             |               |
| <b>Schalt-Betrieb</b>                           | ✓                        |                             |               |
| <b>Mit Funkhandsender</b>                       | ×                        |                             |               |
| <b>Mit Funkcodiergerät</b>                      | ×                        |                             |               |
| <b>Mit Funktaster</b>                           | ×                        |                             |               |
| <b>Montageart</b>                               | Unterputz                |                             |               |
| <b>Werkstoff</b>                                | Kunststoff               |                             |               |
| <b>Werkstoffgüte</b>                            | Duroplast                |                             |               |
| <b>Halogenfrei</b>                              | ×                        |                             |               |
| <b>Oberflächenschutz</b>                        | unbehandelt              |                             |               |
| <b>Ausführung der Oberfläche</b>                | matt                     |                             |               |
| <b>Befestigungsart</b>                          | Befestigung mit Schraube |                             |               |
| <b>Farbe</b>                                    | weiß                     |                             |               |
| <b>Transparent</b>                              | ×                        |                             |               |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>              | IP20                     |                             |               |
| <b>Schutzart (NEMA)</b>                         | sonstige                 |                             |               |
| <b>Modulation</b>                               | UKW (FM)                 |                             |               |
| <b>Rollingcode-System</b>                       | ×                        |                             |               |

Créé le: 27/06/2025

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>    | <b>x</b> |
| <b>Kompatibel mit Google Assistant</b> | <b>x</b> |
| <b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>     | <b>x</b> |
| <b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>   | <b>x</b> |