



Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal Draadloos, Future linear BLE-schakelaarset Future mat zwart

6716/01 UJ-885

2CKA006730A0155

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006730A0155
ETIM Productklasse	EC000257 - Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Draadloos, Future linear
Type	6716/01 UJ-885
Omschrijving	BLE-schakelaarset Future mat zwart Casambi BLE-zender, te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma Future linear studio mat zwart. Kan vrij in de ruimte worden gemonteerd met de meegeleverde plakband en bevestigingsplaat.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395310601
Netto gewicht	26,6 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 104,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AG

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	26,6 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	40 x 40 x 11,5 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 12-12-2023

Specificaties

Wandzender:	Ja
Raamzender:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Signaaloverdracht:	Overig
Aantal kanalen:	4
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9005
Transparant:	Nee
Reikwijdte (meter):	10
Geschikt voor schakelaar:	Ja
Geschikt voor dimmer:	Ja
Geschikt voor jaloezieschakelaar:	Ja
Geschikt voor indicatie-element:	Nee
Geschikt voor bewegingssensor:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee
Met handzender:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>