ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: SM-Dimm-X3-ARC-NA
Art. Nr.: 9300212

4026911114243

Kurzbeschreibung
SM-Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., B 11.5cm

Mit dem SM-Funk-Dimm-Modul X3 können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

ETIM Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart	Funk
App-Steuerung über Bluetooth	✖
Dimmung Phasenanschnitt	✔
Dimmung Phasenabschnitt	✖
Seriendimmer	✖
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	✖
Lichtwertspeicher	✖
Verwendbar mit Taste	✖
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✖
Verwendbar mit Präsenzmelder	✖
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✖
Verwendbar mit Funktaste	✔
Verwendbar mit IR-Taste	✖
Min. Helligkeit steuerbar	✖
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Halogenfrei	✖
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	anthrazit
Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der Einheiten	1
RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Nennspannung	230|230 Volt
Frequenz	50|50 Hertz
Steuerspannung	230|230 Volt
Nennleistung ohmsche Last	3000|3000 Watt
Nennleistung induktive Last	16|16 Voltampere
Nennleistung kapazitive Last	5|5 Voltampere
Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Aderquerschnitt	1,5|1,5 Quadratmillimeter
Gerätebreite	115 Millimeter
Gerätehöhe	200 Millimeter
Gerätetiefe	92 Millimeter
Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter

Erstellt am: 27.06.2025

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖