

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: SM-Dimm-X3-ARC-NA
Art. Nr.: 9300212



4026911114243

Brève description

SOLAMAGIC ARC sans fil émetteurs de variateur 3 positions à 3kW Nano-A



Description du produit

Les radiateurs peuvent être gradés à 3kW avec le module de gradation sans fil SOLAMAGIC ARC. Le module est monté sur le radiateur par montage rapide. L'émetteur portable sans fil à 4 canaux est requis comme accessoire. Le module de gradation est disponible dans les couleurs suivantes: blanc, titane ou nano-anthracite, type de protection: IP 44, dimensions: 115 x 92 x 200 mm, fréquence radio: 433 mHz, portée: 20 m.

Caractéristiques de l'ETIM

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Bedienungsart	Funk	Anzahl der Einheiten	1
App-Steuerung über Bluetooth	×	RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Nennspannung	230 230 Volt
Dimmung Phasenabschnitt	×	Frequenz	50 50 Hertz
Seriendimmer	×	Steuerspannung	230 230 Volt
Lastart	universal	Nennleistung ohmsche Last	3000 3000 Watt
Nebenstelleneingang	×	Nennleistung induktive Last	16 16 Voltampere
Lichtwertspeicher	×	Nennleistung kapazitive Last	5 5 Voltampere
Verwendbar mit Taste	×	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Bewegungsmelder	×	Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Verwendbar mit Präsenzmelder	×	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	×	Gerätebreite	115 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Gerätehöhe	200 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	×	Gerätetiefe	92 Millimeter
Min. Helligkeit steuerbar	×	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Metall		
Werkstoffgüte	Aluminium		
Halogenfrei	×		
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Farbe	anthrazit		
Transparent	×		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44		

Créé le: 27/06/2025

Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	×
Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×