



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 100A, C kar., 4 polig

S804P-C100

2CCG001236R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                                       |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CCG001236R0001                                 |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000042 - Installatieautomaat                  |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                                 |
| <b>Serie/programma</b>       | System pro M compact                            |
| <b>Type</b>                  | S804P-C100                                      |
| <b>Omschrijving</b>          | Installatieautomaat 50kA, 100A, C kar., 4 polig |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant                  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 4 kalenderdagen                                 |
| <b>GTIN code</b>             | 7612271517052                                   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,98 Kilogram                                   |
| <b>Land van herkomst</b>     | CH                                              |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 721,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | F8                |

## Logistieke gegevens

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                 |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                       |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 1,01 Kilogram              |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 82,5 x 106 x 95 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85362090                   |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Uitschakelkarakteristiek:</b>                                         | C        |
| <b>Aantal polen (totaal):</b>                                            | 4        |
| <b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>                                       | 100      |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):</b>       | 15       |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):</b>       | 15       |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):</b>    | 50       |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):</b>    | 4.5      |
| <b>Frequentie (hertz):</b>                                               | 50 - 60  |
| <b>Overspanningscategorie:</b>                                           | 3        |
| <b>Vervuilinggraad:</b>                                                  | 3        |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                                       | 6        |
| <b>Nevenapparaat mogelijk:</b>                                           | Ja       |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                           | IP20     |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):</b>                         | 6        |
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>            | -25 - 60 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b> | 0 - 50   |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>  | 0 - 70   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

