



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E4.2S Touch LSIG In=4000A Uitrijdbare uitvoering 4 polig

E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG 4p WMP

1SDA073186R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 1SDA073186R1   |
| Oude artikelnummer    | E4.2S 4000 EKIP TO   |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Emax 2   |
| Type                  | E4.2S 4000 Ekip Touch LSIG 4p WMP  |
| Omschrijving          | Emax2 E4.2S Touch LSIG In=4000A Uitrijdbare uitvoering 4 polig                   |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen   |
| GTIN code             | 8015644770365  |
| Netto gewicht         | 76,9 Kilogram  |
| Land van herkomst     | IT   |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 41587,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024          |
| Conditiegroep | DW                  |

## Logistieke gegevens

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                 |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                       |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 77 Kilogram                |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 615 x 515 x 600 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85362090                   |

## Specificaties

|   |   |
|---|---|
| <b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>                                  | 4000  |
| <b>Nom. spanning (volt):</b>  | 690 - 690                                     |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):</b>        | 85  |
| <b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):</b>                 | 1600 - 4000                                   |
| <b>Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):</b> | 2400 - 40000                                  |
| <b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):</b>         | 6000 - 60000                                  |
| <b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>                          | Ja  |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>                                | Aansluiting via apart chassisdeel             |
| <b>Apparaatbouwworm:</b>  | Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek) |
| <b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>                                  | Nee   |
| <b>Omegarailmontage optioneel:</b>                                      | Nee   |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>                        | 0   |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>                            | 0   |
| <b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>                          | 4   |
| <b>Met tripcontact:</b>   | Ja  |
| <b>Aantal polen:</b>  | 4   |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>  | IP30  |
| <b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>                          | Aansluiting via apart chassisdeel             |
| <b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>                            | Druktoets                                     |
| <b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>                        | Ja  |
| <b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>                                   | Nee   |
| <b>Motoraandrijving optioneel:</b>                                      | Ja  |
| <b>Met geïntegreerde onderspanningspoel:</b>                            | Nee   |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>  | 900   |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

