

Stekerbaar installeren in beton

Wanddoos B40

- Voorzien van 8 invoeren voor 19/20 en 34 mm buis.
- Met beschermdeksel.



Artikelnr.:	AT5311
EAN:	8712259386706
Lengte	300 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	40 mm
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Montagewijze	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Diameter	
Kleur	Grijs
Uitvoering	-
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	38 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Geen
Vorm	Rechthoekig
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Overig
Aantal invoeren	9
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Max. aderdoorsnede	
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	

Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Verzending	50

Met behulp van de sparingdozen kan een groot gedeelte van de installatie al prefab aangebracht worden in de betonfabriek. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de overlengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdswinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.