



Multi9 - GFP - Aardlekschakelaar - 2P - 25A - Type A-SI - 240V - 26mA - Direct

M9R81225

EAN Code: 3606481198419

Prijs: 192,90 EUR

Hoofd

range	Multi 9
product name	MULTI9 GFP
product or component type	Aardlekschakelaar
device short name	GFP
device application	Distributie
poles description	2P
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	25 A bij 40 °C conform aan EN/IEC 61008-1
network type	AC
aardlekgevoeligheid	26 mA conform aan UL 1053 30 mA conform aan EN/IEC 61008-1
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A-SI
utilisation category	AC-23A conform aan EN/IEC 61008-1
standards	EN/IEC 61008-1 UL 1053
product certifications	IEC UL

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	120/240 V AC 60 Hz 240 V AC 50 Hz
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Idm 1500 A conform aan EN/IEC 61008-1
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	Inc 10 kA 100 A gG
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan EN/IEC 61008-1
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout
mounting mode	Clip-on

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
height	81 mm
width	36 mm
depth	60 mm
net weight	0,22 kg
colour	Grijs
mechanical durability	20000 cycles
locking options description	Hangslot in UIT-positie
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1...25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1...35 mm² (AWG 18...AWG 2) - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1...25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flexibel met kopring
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan EN/IEC 61008-1
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	212,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,980 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	18
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	81454b7e-fcdf-4818-a481-efccd54a351f
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.