

Productinformatieblad

Specificaties



Schemerschakelaar met vertraging ARGUS grijs

544894

EAN Code: 4011281348954

Prijs: 130,40 EUR

Hoofd

range	Merten
product of component type	Schemeringschakelaar
kleurtint	Lichtgrijs

Complementair

beschikbarefunctie	Met geïntegreerde lichtsensor
nominale voedingsspanning	230 V
In nominale stroom	10 A
schakelcapaciteit in W	2300
lichtgevoeligheid	3...2000 lux
tijdvertraging	100 seconden 40 seconden
type en samenstelling contacten	1 NO
materiaal	Polycarbonaat glanzend

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	8,400 cm
verpakking 1 lengte	10,600 cm
verpakking_1_gewicht	190,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	35
verpakking 2 hoogte	19,800 cm
verpakking 2 breedte	30,700 cm
verpakking 2 lengte	40,200 cm
verpakking 2 gewicht	6,988 kg

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	74f0c516-3af2-4f8e-aa44-30d66f5c8c28
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee


Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.


Technical Illustration

Wiring diagram

Light-sensitive switch with On/Off switch (optional)



Light-sensitive switch with On/Off switch (optional) and two-way switch for toggling between manual and automatic operation.



▲ ▲ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.