

Groepenkasten met aardlekschakelaars en installatieautomaten



NXT M-23/23/22F-T/H2 groepenkast

Artikelnr.:	AT91531
EAN:	8712259534237
Breedte	220 mm
Hoogte	390 mm
Aantal groepen (blauw)	3
Aantal groepen (lichtblauw)	3
Aantal groepen (grijs)	3
Aantal aardlekschakelaars 2P	3
Fasen	1-fase bedraad
Groepen	9
Beltrafo	1
Fornuisgroep	1-fase (F)
Hoofdschakelaar	40 A
Nominale stroom	40 A
Aantal en type FI/LS-schakelaar	
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	24
Diepte	110 mm
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal fasen	1
Afsluitbaar	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	3
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	
Met transparant deksel	Nee
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen	9
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	8
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	9
Aantal aardlekautomaten	
Aantal boogfout detectie apparaten	
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aantal polen hoofdschakelaar	2
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Nee
Aantal uitgangen	18
Geschikt voor data	Nee
Kookgroep	1-fase

Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Ja
Type overspanningsbeveiliging	-
Met meter	Nee
Inbouwdiepte	55 mm

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd. De groepenkasten in het uitgebreide assortiment zijn voorzien van aardlekschakelaars (2P, 40A, 30mA) en installatieautomaten (1P+N, 16A, B-karakteristiek) en zijn optioneel leverbaar met fornuisgroep en/of beltrafo.