



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat S800 16kA, 3P, kar. D, 40A

S803B-D40

2CCS813001R0401

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCS813001R0401
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S803B-D40
Omschrijving	Installatieautomaat S800 16kA, 3P, kar. D, 40A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 kalenderdagen
GTIN code	7612271416003
Netto gewicht	740 Gram
Land van herkomst	CH

Prijs

Bruto prijs	€ 361,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	740 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	81 x 82,5 x 95 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	D
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	16
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	16
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 70

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	11.1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

