



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT1N 125 TMF 40-500 3p F F UL/CSA

XT1N 125 TMF 40-500 3p F F UL/CSA

1SDA074639R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA074639R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT1N 125 TMF 40-500 3p F F UL/CSA
Omschrijving	XT1N 125 TMF 40-500 3p F F UL/CSA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8015644785062
Netto gewicht	1 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 606,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	125
Nom. spanning (volt):	240 - 347
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	25
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	40 - 40
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	500 - 500
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

