

**43CPC008****CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES**

De ERACLE 8 ZONE is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando's, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, verbruggingen, test, netspanning. Commando's voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. EOL impedantie voor continue controle van de zonegroepen. Looptest Toegangs niveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Programmeerbare detectiemodus met bevestiging. Programmeerbare activeringsvertraging sirene. Uit te breiden met 8 relais-module. Accu voor secundaire voeding 1x 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.



43CPC008

CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal beschikbare detectiezones	8
Comelit detectoren en handbrandmelders per zone (max) (n°)	32
Led voor statussignalering van de zones	Ja
Interne zoemer	Ja
Beschermingsniveau 2	Mechanische sleutel
Beheer door paneelrepeater	Ja
Activeringsvertraging van de sirenes	1 ÷ 10 minuten
Detectie met bevestiging (dubbele actie)	Ja
Directe zone	programmeerbare
EN certificeringen	EN54-2, EN54-4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Aantal relais (met uitbreiding)	8 (con art. 43ECR032)
IP-Codering	IP30
Behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Gewicht zonder accu (g)	2399.51
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hoogte (mm)	340
Opslagtemperatuur (°C)	-20 ÷ 60
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	1 ÷ 2.5
Breedte (mm)	290
Diepte (mm)	100

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoofdvoeding	230VAC ± 10% (0,3A-zekering)
--------------	------------------------------



43CPC008

CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Back-upvoeding (batterijen niet meegeleverd)	1x 12VDC, 7Ah, 2A-zekering
Voedingsuitgang randapparatuur	24 (0.3A max)
Verbruik netvoeding (mA)	50
Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A)	0.7
Relaisuitgangen STORING en ALARMrelais	3A@120 VAC, 3A@60 VDC
Gecontroleerde uitgangen	2 (0,3A max elk)
Aantal brandrelais	1 (3A@24VDC)
Aantal storingsrelais	1 (3A@24VDC)
Uitgangen sirenecircuit	0.5A@24VDC, zekering 0.5A (PTC)
Uitgangen sirenecircuit 2	0.5A@24VDC, zekering 0.5A (PTC)
Drempelwaarden voor alarmzones (mA)	10 ÷ 110
Voeding en drempelwaarden van de kortsluitingszones	>110
Drempelwaarden van storingszones of lijnonderbreking (mA)	0 ÷ 2
Voedingsspanning en zonedrempels normaal bedrijf (mA)	2 ÷ 10
Voeding voor externe toestellen	24 (0.3A max)

ALGEMENE GEGEVENS

Meldingen	Led
-----------	-----

**43CPC008****CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 8 ZONES****ACCESSOIRES****43ECZ020 UITBREIDINGSMODULE 4 ZONES VOOR ERACLE 16**

Uitbreidingsmodule met 4 zones voor ERACLE 16. Het is mogelijk om maximaal 32 toestellen per zone aan te sluiten. Verbruik in stand-by 130mA. Verbruik in alarmstatus 330mA. Afmetingen 57x81mm. Gewicht 200g.