

**43CPC016NL****BRANDBEV. CENTRALE ERACLE CONV. 8-16 ZONES,NL**

De ERACLE 8 ZONES is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en bedieningen, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, uitsluitingen, test, netspanning. Opdrachten voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. Actieve end-of-line voor continue bewaking van de detectielijnen. Walk Test. Toegangs niveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Programmeerbare detectiemodus met bevestiging. Programmeerbare activeringsvertraging sirene. Uit te breiden met 8 relais-module. Batterij voor secundaire voeding 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.



**43CPC016NL**

## BRANDBEV. CENTRALE ERACLE CONV. 8-16 ZONES,NL

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal beschikbare detectiezones	8 uit te breiden tot 16
Comelit detectoren en handbrandmelders per zone (max) (n°)	32
Beschermingsniveau 2	Mechanische sleutel
Beheer door paneelrepeater	Ja
Activeringsvertraging van de sirenes	1 ÷ 10 minuten
Detectie met bevestiging (dubbele actie)	Ja
Directe zone	programmeerbare
EN certificeringen	EN54-2, EN54-4

### HARDWARE-SPECIFICATIES

Aantal relais (met uitbreiding)	8 (con art. 43ECR032)
Behuizing	Kunststof
Gewicht zonder accu (g)	4000
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hoogte (mm)	340
Opslagtemperatuur (°C)	-20 ÷ 60
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	1 ÷ 2.5
Breedte (mm)	460
Diepte (mm)	120

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoofdvoeding	230VAC ± 10% (fuse 2A)
Back-upvoeding (batterijen niet meegeleverd)	1x 12VDC, 18Ah, 4.5A-zekering
Verbruik netvoeding (mA)	50
Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A)	0.7



**43CPC016NL**

**BRANDBEV. CENTRALE ERACLE CONV. 8-16 ZONES,NL**

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Drempelwaarden voor alarmzones (mA)	10 ÷ 110
Voeding en drempelwaarden van de kortsluitingszones	>110
Voedingsspanning en zonedrempels normaal bedrijf (mA)	2 ÷ 10

**ALGEMENE GEGEVENS**

Plastic cover height (mm)	461
Breedte cover (mm)	444
Diepte cover (mm)	45
Meldingen	Led
Aantal uitbreidingen 4 sirenes	1 (met artikel 43ECS020)
Aantal uitbreidingen met 4 zones	2 (2 x art. 43ECZ020 max)

**43CPC016NL****BRANDBEV. CENTRALE ERACLE CONV. 8-16 ZONES,NL****ACCESSOIRES****43ECZ020 UITBREIDINGSMODULE 4 ZONES VOOR ERACLE 16**

Uitbreidingsmodule met 4 zones voor ERACLE 16. Het is mogelijk om maximaal 32 toestellen per zone aan te sluiten. Verbruik in stand-by 130mA. Verbruik in alarmstatus 330mA. Afmetingen 57x81mm. Gewicht 200g.

**43ECS020 UITBREIDINGSMODULE 4 SIRENES VOOR ERACLE 16**

Uitbreidingsmodule met 4 sirenelijnen voor ERACLE 16. Verbruik in alarmstatus 150mA. Temperatuurbereik 0°C to +40°C. Gewicht 200g. Afmetingen 57x81mm

**43LEC000 GEBEURTENISSENREG. VOOR ERACLE 16**

Gebeurtenissenlogboek voor ERACLE16. Aantal geheugengebeurtenissen 510. Nominale spanning 24Vdc. Verbruik in stand-by 25mA. Verbruik met ingeschakelde achtergrondverlichting: 55mA±2mA. Maximum verbruik geactiveerde achtergrondverlichting en relaisuitgang: 76mA±2mA. Afmetingen: 125x66mm