

## Gira Keyless In Codetastatur System 70



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 2605 70     | 1  | 314,48             | 10 | 4010337115441 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 2605 72     | 1  | 325,96             | 10 | 4010337115458 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 2605 73     | 1  | 325,96             | 10 | 4010337115427 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 2605 74     | 1  | 325,96             | 10 | 4010337115465 |
|  Grau matt (lackiert)           | 2605 76     | 1  | 325,96             | 10 | 4010337115434 |

### Merkmale

- Montage in eine Gerätedose.
- Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem.
- Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo).
- Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware.

### Ein- und Ausgänge

- Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC/DC 24 V / 1,6 A.
- Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung.
- Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld.
- Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination.
- Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
- Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe.
- Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung.
- Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten.
- Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems.
- Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht.
- Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer.
- Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten.

Abbildungen sind schematisch und können vom Original abweichen.

Preise gelten für Deutschland mit Preisstand 01/20.

- 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung.

- Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira

## Ein- und Ausgänge

- Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

---

## Technische Daten

### Schutzart

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44:                | IP44 |

### Spannungsversorgung

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - Zusatzversorgung:            | DC 24 V $\pm$ 5 % |
| - aus Türkommunikationssystem: | DC 26 V $\pm$ 2 V |

### Relais

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| - Anzahl:        | 2                        |
| - Kontakt:       | 1 Wechsler potenzialfrei |
| - Belastbarkeit: | AC/DC 24 V / 1,6 A       |

### Anschlüsse

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Verbindungskabel Türkommunikation: | 1 x Steckerleiste   |
| - Relais:                            | je 3 Schraubklemmen |
| - Zusatzversorgung:                  | 2 x Schraubklemme   |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ESD-Festigkeit: | bis 16 kV |
|-----------------|-----------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Einbautiefe: | 35 mm |
|--------------|-------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +70 °C |
|----------------------|-------------------|

---

## Hinweise

- Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
- Integration in das Profil 55 möglich.
- Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. [www.appshop.gira.de](http://www.appshop.gira.de).