



ESC264

## Magneetschakelaar 63 A, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Soort contact                   | 2NC                      |
| Aantal contacten                | 2                        |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale stroomhoudspanning Uimp | 4000 V      |
| Nominale isolatiespanning Ui     | 440 V       |
| Nominale spanning Ue             | 400 - 400 V |
| Stuurspanning AC                 | 230 - 230 V |
| Stuurspanning DC                 | 0 - 0 V     |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -10 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

#### Gebruik

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gebruikerscategorie | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

#### Levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 30000  |

#### Vermogen

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 10 W     |
| Verbruik bij inkomen             | 62,50 VA |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte  | 60 mm |

**Samenstelling**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Aantal maakcontacten              | 0   |
| Aantal verbreekcontacten          | 2   |
| Met schakelaar voor handbediening | Nee |