

Stekerbaar installeren in beton

**Wanddoos B40**

- Voorzien van 8 invoeren voor 19/20 en 34 mm buis.
- Met beschermdeksel.

Artikelnr.:	AT5311
EAN:	8712259386706
Lengte	300 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	40 mm
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Montagewijze	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Diameter	
Kleur	Grijs
Uitvoering	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	38 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rechthoekig
Diepte	38 - 38 mm
Buisvergrendeling	Ja
Bouwvorm	Overig
Aantal invoeren	9
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee

Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Zonder
Met scheidingswand	Nee
Voldoet aan BS 4662	Nee
Verzending	50

Creëer installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de over lengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdwinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.

- Creëer installatieruimte in Prefab betonplaten.
- Volledig stekerbare vloer- en wanddozen.
- Tijdwinst met voorbedrade inbouw- en centraaldozen.
- Prefab gemonteerd schakelmateriaal.