

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-111C
Art. Nr.: 40039



9120061392454

Korte omschrijving

ET-111C Draadloze ontvanger voor LAVA 10A

**Product omschrijving**

De draadloze ontvanger ET-111C kan eenvoudig worden gemonteerd in een inbouwdoos en worden ingeleerd met een ET-14A.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Geschikt voor dimmer	×	Opgenomen vermogen	2300 Watt
Geschikt voor pulsdrukker	×	Aantal relais	1
Geschikt voor rolluikschakelaar	×	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Geschikt voor jaloezieschakelaar	×	Radiofrequentie	868 Megahertz
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	×	Codelengte (Bit)	0
Geschikt voor schakelaar	✓	Aantal commando's	0
In behuizing	×		
In buisvoetbehuizing	×		
SMD-module/printplaat	✓		
Stroomvoorziening	230 V AC		
Druktoetsenmodus	×		
Schakelmodus	✓		
Met radio-handzender	×		
Met radiocodeerapparaat	×		
Met radioknop	×		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Duroplast		
Halogeenvrij	×		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Kleur	Wit		
Transparant	×		
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		
Modulatie	UKW (FM)		
Rollingcode-systeem	×		
Compatible met Apple HomeKit	×		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Compatible met Google Assistant	x
Compatible met Amazon Alexa	x
Met IFTTT ondersteuning	x