

PRODUKTDATENBLATT

Type: eCONTROLBOX-RF
Art. Nr.: 46420



9120129932165

Kurzbeschreibung

Anschlussbox inkl. vorverdrahtetem 16A-Relais (max. 3200W) mit RF-Verb



Die eCONNECTBOX-RF ist eine Abzweigdose, die für den einfachen Anschluss von Infrarotheizungen in Gewerbegebäuden entwickelt wurde. Die eCONNECTBOX ist mit einem vorverdrahteten 16A-Relais (max. 3200W) mit RF-Anschluss ausgestattet, einschließlich 3 Verschraubungen M20x1,5 und Wago-Schweißklemmen. Die eCONNECTBOX lässt sich drahtlos mit dem separat erhältlichen Thermostat THERM-520RF verbinden. Diese Kombination ist die ideale Lösung für die Beheizung von Arbeitsplätzen, z. B. in Lagerhallen, großen Werkstätten oder anderen Arbeitsplätzen in Versorgungsbetrieben. Spannung : 230V AC / 50Hz, 16 (5) Ampere, 868.0-868.6MHz;

ETIM 10 Merkmale

Geeignet für Dimmer	✗	Leistungsaufnahme	0,5 Watt
Geeignet für Pulsdrücker	✗	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Rollladenschalter	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	0
Geeignet für Jalousieschalter	✗	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	✗	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Schalter	✓	Anzahl der Befehle	0
Im Gehäuse	✓		
Im Röhrensockelgehäuse	✗		
Als Modul/Platine	✗		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	✗		
Schalt-Betrieb	✗		
Mit Funkhandsender	✗		
Mit Funkcodiergerät	✗		
Mit Funktaster	✓		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Duroplast		
Halogenfrei	✓		
Oberflächenschutz	sonstige		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung		
Farbe	grau		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP65		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	✗		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		

Erstellt am: 16.12.2025

Kompatibel mit Amazon Alexa ×
IFTTT-Unterstützung
verfügbar ×