

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ET-SMARTBOX-W
Art. Nr.: 46404



9120129931960

Brève description

Récepteur sans fil en combinaison avec le thermostat sans fil SMARTCUB



Description du produit

L'ETHERMA SMARTBOX est un récepteur radio intelligent et filaire qui permet de contrôler facilement tous les appareils de chauffage électriques. Élément central du SYSTÈME ETHERMA SMART, il se monte directement sur l'appareil de chauffage et séduit par sa conception apparente facile à installer et sa grande zone de raccordement qui facilite l'installation. Grâce au Wi-Fi (2,4 GHz) et à la commande via l'ETHERMA SMARTCUBE et l'application SMART, le système permet un réglage précis de la température, une programmation horaire et des réglages individuels, le tout depuis n'importe où. Deux options de passage de câbles facilitent l'adaptation aux conditions locales. La connexion au cloud est conforme à la protection des données via des serveurs situés en Allemagne. Avec une tension d'alimentation de 230 V, un courant de commutation de 8 A et un indice de protection IP44, la SMARTBOX est parfaitement équipée pour un confort de chauffage moderne et économique en énergie. Disponible en blanc ou en noir.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Geeignet für Dimmer	✗	Leistungsaufnahme	1840 Watt
Geeignet für Pulsdrücker	✗	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Rollladenschalter	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Jalousieschalter	✗	Funkfrequenz	2400 Megahertz
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	✗	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Schalter	✗	Anzahl der Befehle	0
Im Gehäuse	✓		
Im Röhrensockelgehäuse	✓		
Als Modul/Platine	✓		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	✗		
Schalt-Betrieb	✓		
Mit Funkhandsender	✗		
Mit Funkcodiergerät	✗		
Mit Funktaster	✗		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✓		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP30		
Schutzart (NEMA)	sonstige		

Créé le: 16/12/2025

Modulation	UKW (FM)
Rollingcode-System	✗
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗