



Lastscheider SwitchLine Gemotoriseerde omschakelaar 3200A, 3P 230 VAC motor

OTM3200E3CM230C

1SCA129240R1001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA129240R1001
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OTM3200E3CM230C
Omschrijving	Gemotoriseerde omschakelaar 3200A, 3P 230 VAC motor
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	6417019589374
Netto gewicht	61 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 35476,81 per 1 PC
Ingangsdatum	24-01-2025
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	81 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	580 x 780 x 500 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	691.5
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat insteektechniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	410

Specificaties

Diepte (millimeter):	429
----------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

