



Schakelactor bussysteem ABB i-bus KNX Schakel/Jaloezie aktor, residentieel KNX 16 voudig, 10 ampere

SAH/S16.10.7.1

2CDG110248R0011

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDG110248R0011
ETIM Productklasse	EC001097 - Schakelactor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX
Type	SAH/S16.10.7.1
Omschrijving	Schakel/Jaloezie aktor, residentieel KNX 16 voudig, 10 ampere KNX schakel-/jaloezie aktor, 16-voudig, met handbediening, 24 V DC, 10 A, DIN-rail.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	8 kalenderdagen
GTIN code	4016779066822
Netto gewicht	0,502 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 561,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	AO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,502 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63,5 x 140 x 90 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Montagewijze:	DIN-rail
Bussysteem Powerline:	Nee
Max. schakelstroom (ampère):	10
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Manuele bediening:	Ja
Met LED indicatie:	Ja
Max. schakelvermogen (watt):	1200
C-Belasting:	Nee
Breedte in module-eenheden:	8
Max. aantal schakeluitgangen:	16
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	110 - 230
Meerdere fasen aan te sluiten:	Ja
Busaansluiting incl.:	Ja
Busmodule afneembaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid:	Nee
Uitgangsvermogen (watt):	1200
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	64.5
Aantal digitale ingangen:	0

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>