ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** ET-111C
**Art. Nr.:** 40039

9120061392454

**Brève description**
Récepteur sans fil ET-111C pour LAVA 10A



**Description du produit**
Le récepteur sans fil ET-111C facilite la commutation d'appareils de chauffage électriques, ainsi que de chauffages par le sol. À l'aide de l'ET-14A, ce récepteur permet de contrôler la température ambiante. Combiné au capteur externe ET-EF-111, il permet également de réguler la température du sol. La fréquence de 868 MHz garantit une grande portée et une connexion optimale. Montage dans boîtier UP, Courant de commutation : 10 A, Dimensions : 50x47x33 mm, Type de protection : IP 20, Fréquence d'envoi : 868 MHz, Portée 100 - 300 m, Conforme CE.

**Caractéristiques de l'ETIM 10**

| | |
|---|---|
| **Geeignet für Dimmer** | ✖ |
| **Geeignet für Pulsdrücker** | ✖ |
| **Geeignet für Rollladenschalter** | ✖ |
| **Geeignet für Jalousieschalter** | ✖ |
| **Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter** | ✖ |
| **Geeignet für Schalter** | ✔ |
| **Im Gehäuse** | ✖ |
| **Im Röhrensockelgehäuse** | ✖ |
| **Als Modul/Platine** | ✔ |
| **Stromversorgung** | 230 V AC |
| **Tast-Betrieb** | ✖ |
| **Schalt-Betrieb** | ✔ |
| **Mit Funkhandsender** | ✖ |
| **Mit Funkcodiergerät** | ✖ |
| **Mit Funktaster** | ✖ |
| **Montageart** | Unterputz |
| **Werkstoff** | Kunststoff |
| **Werkstoffgüte** | Duroplast |
| **Halogenfrei** | ✖ |
| **Oberflächenschutz** | unbehandelt |
| **Ausführung der Oberfläche** | matt |
| **Befestigungsart** | Befestigung mit Schraube |
| **Farbe** | weiß |
| **Transparent** | ✖ |
| **Geeignet für Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Schutzart (NEMA)** | sonstige |
| **Modulation** | UKW (FM) |
| **Rollingcode-System** | ✖ |
| **Kompatibel mit Apple HomeKit** | ✖ |
| **Kompatibel mit Google Assistant** | ✖ |

| | |
|---|---|
| **Leistungsaufnahme** | 2300 Watt |
| **Anzahl der Relais** | 1 |
| **RAL-Nummer (ähnlich)** | 9016 |
| **Funkfrequenz** | 868 Megahertz |
| **Codelänge (Bit)** | 0 |
| **Anzahl der Befehle** | 0 |

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

| | |
|---|---|
| **Kompatibel mit Amazon Alexa** | ✖ |
| **IFTTT-Unterstützung verfügbar** | ✖ |