



Bewegingssensor-element Busch-flexTronics, Busch-free@home flex B Present flex cor relais aluminiumzilver

64755-183

2CKA006800A3036

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A3036
ETIM Productklasse	EC000138 - Bewegingssensor-element
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-flexTronics, Busch-free@home flex
Type	64755-183
Omschrijving	B Present flex cor relais aluminiumzilver Aanwezigheidsmelder sensor met gemengde lichtmeting. Voor helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting. Detectiezone (bij 3 m montagehoogte): rechthoekig, lopende persoon: dwars op de melder 24 m x 3 m, frontaal/langs op de melder 14 m x 3 m. Voor constante lichtregeling in combinatie met LED dimmer inzetmoduul flex, 64851 U.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395295359
Netto gewicht	175 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 167,00 per 1 PC
Ingangsdatum	25-10-2023
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	93,7 x 93,7 x 45,5 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitvoering:	Presentiemelder
Constantlichtregeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor draadloos:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	1.5
Max. reikwijdte frontaal (meter):	12
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Trappenhuiscontroller:	Ja
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	60
Max. nalooptijd (minuut):	30
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Kleur:	Aluminium
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9006
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee

Specificaties

Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>