ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: RF-PLUG-16A
Art. Nr.: 46089

9120105419086

Kurzbeschreibung
RF-Stecker 230V / 50Hz 16A in Kombination mit RF-Thermostat THERM-520R



Der RF-Stecker eignet sich besonders zum Ein- und Ausschalten von externen elektrischen Heizungen. Der RF-Stecker kann ganz einfach drahtlos mit unserem Funkthermostat THERM-520RF verbunden werden. Spannung: 230V AC / 50Hz, 16 (5) Ampere, 868.0-868.6MHz;

ETIM 10 Merkmale

Geeignet für Dimmer	✖
Geeignet für Pulsdrücker	✖
Geeignet für Rollladenschalter	✖
Geeignet für Jalousieschalter	✖
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	✖
Geeignet für Schalter	✔
Im Gehäuse	✖
Im Röhrensockelgehäuse	✖
Als Modul/Platine	✖
Stromversorgung	230 V AC
Tast-Betrieb	✔
Schalt-Betrieb	✔
Mit Funkhandsender	✖
Mit Funkcodiergerät	✖
Mit Funktaster	✖
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	✔
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	sonstige
Farbe	weiß
Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	sonstige
Modulation	UKW (FM)
Rollingcode-System	✖
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖

Leistungsaufnahme	0,5 Watt
Anzahl der Relais	1
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Funkfrequenz	868 Megahertz
Codelänge (Bit)	0
Anzahl der Befehle	0

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com