



Maxos Montage-accessoires

9MX056 MB-SW L1250 SI

Maxos Montage-accessoires, Accessory, 9MX056 | ACC MAXOS, Zilver

De lichtlijn vervult twee functies: als een stevige montagerail waarop de elektrische units bevestigd kunnen worden en als behuizing voor de voedingskabels. Bij gependelde lichtlijnen worden de profielen gekoppeld door middel van een geïntegreerde elektrische connector en een stevig extern mechanisch koppelstuk (accessoire). De opbouw uitvoering van de lichtlijn heeft dezelfde geïntegreerde elektrische connector en een intern koppelstuk (accessoire). Aan de bovenkant van de draagprofielen bevinden zich speciale uitbreekpoorten om invoer van extra kabels op de gewenste positie mogelijk te maken. De basis accessoires voor Maxos TL-D lichtlijnen zijn eveneens geschikt voor de TL5 lichtlijnen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Beschermingsklasse	-
Accessoirekleur	Zilver
Nettogewicht (per stuk)	0,105 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	9MX056 MB-SW L1250 SI
Volledige productnaam	9MX056 MB-SW L1250 SI
Full EOC	403073225985400
Bestelcode	4030732259854
Materiaalnr. (12NC)	910605149126
Lokale code	4030732259854
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732259854
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	4030732259854
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]

