



# Safety & Comfort Starters


## S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT

Reeks elektronische starters van eersteklas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op conventionele elektromagnetische VSA's.

### Product gegevens

|                                              |                                    |                                  |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>     |                                    | <b>Full EOC</b>                  |               |
| Energieverbruik                              | 18 22 W                            | Bestelcode                       | 8711500764980 |
| Spanning (nom.)                              | 220-240 V                          | Materiaalnr. (12NC)              | 926000192603  |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                    | Lokale code                      | S2Eperform    |
| Kleur behuizing                              | Blauw                              | Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| Nettogewicht (per stuk)                      | 7,000 g                            | EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500764980 |
| <b>Productgegevens</b>                       |                                    | Numerator - Dozen per buitendoos | 500           |
| Productnaam voor bestelling                  | S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT | EAN/UPC - Case                   | 8711500875839 |
| Volledige productnaam                        | S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT |                                  |               |

Maatschets



| Product                            | C (max) | E (max) |
|------------------------------------|---------|---------|
| S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |

