

Set de finition pour interrupteur électronique double ou bouton-poussoir, couleur champagne coated

157-31004

4 ans de
garantie

Set de finition pour interrupteur électronique double ou bouton-poussoir.
Couleur de finition: champagne coated.

Données techniques

Set de finition pour interrupteur électronique double ou bouton-poussoir, couleur champagne coated.

- Fonction: La touche et le disque central (bord) forment un tout.
- Nombre de boutons de commande: 2 boutons de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué champagne (par approximation NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK02
- Sécurité incendie
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

