

Ledcompensator voor dimmers

310-05001



4 jaar
garantie

De ledcompensator wordt gebruikt voor ledlampen wanneer de lamp flakkert in combinatie met een 2-draadsdimmer. Let op: de CAB-storingseffecten die flikkeren kunnen veroorzaken in sommige Europese landen worden niet geblokkeerd door dit product. Je kan de ledcompensator ook gebruiken als belasting voor de geconnecteerde dimmer (55X-722X1) om de inbedrijfstelling met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-0000X) te voltooien. De compensator voorkomt nagloeien van lampen of beperkt omschakelvertragingen tussen led drivers in een lichtkring. Een of meerdere ledcompensators worden parallel geïnstalleerd over een ledlamp, tussen de fase- en nuldraad.

Technische kenmerken

Ledcompensator voor dimmers

- voedingsspanning: 230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
- nominaal sluimerverbruik: 1,4 W
- gewicht: 21 g
- beschermingsgraad: IP51
- Voedingsspanning: 230 Vac
- : 30.8 mm x 22.1 mm x 17.1 mm
- Markering: CE



Afmetingen

