

# Stromzange 120 A

**550-00809**



Zur Verwendung mit den Niko Home Control-Messmodulen 550-00801 und 550-00803.

## Technische Daten

Stromzange 120 A

- zur Verwendung mit den Niko Home Control-Messmodulen 550-00801 und 550-00803
- erweitert den Messbereich des Messmoduls bis zu 90 - 27600 W, 400 mA – 120 A pro Kanal
- bei der Programmierung den Typ der Stromzange angeben
- kann bis zu  $\pm 100$  Mal verriegelt/entriegelt werden
- Länge des Verbindungskabels an der Stromzange: 100 cm (kann verlängert oder gekürzt werden)
- maximale Kabelstärke für die Stromzange: 4 x 10 mm<sup>2</sup> oder 12 x 2,5 mm<sup>2</sup> oder 20 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Genauigkeit: IEC62053-21 Klasse 1 (R), Klasse 2 (L)
- Mindestisolationswiderstand: 100 M $\Omega$  (zwischen Kern- und Ausgangsklemmen)
- Gewicht: 75 g
- Umgebungstemperatur: -20 – 50°C
- Abmessungen: 55 x 29,5 x 31 mm (H x B x T)
- CE-Kennzeichnung
- Kennzeichnung: CE

