

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eTOUCH-hybrid  
Art. Nr.: 40641



9120061396933

### Brève description

Einbauthermostat mit 2 Relaisausgängen, 16A, 18-27°C, Weiß



### Description du produit

eTOUCH hybride est le nouveau design-Einbauthermostat von ETHERMA, qui sich durch ce Selbstlernfunktion d'économie d'énergie, besondere Operator freundlichkeit und das élégant Infinity Design auszeichnet. Der Regler Verfügt über ein hochwertiges LED-Glass-Touchdisplay und Kann merci zwei Relaisausgängen gleichzeitig 2 Heizungen steuern - jeweils wahlweise mit Timerfunktion (bis zu 3h) oder Wochenprogrammaierung. Es ist zudem Ökodesign-Richtlinien konform. Farbe: weiß, Maße: 90x90 mm, Plage de température: 18-27 ° C, Schaltstrom: 16 A total, Tension: 230 V, Réserve de marche: Zeiteinstellung 3 min., Montage: auf UP-Schalterdose, Schutzart: IP 21, Prüfzeichen : Conforme CE.

### Caractéristiques de l'ETIM 10

Ausführung	An/Aus	Messbereich	18 27 Grad Celsius
Art der Spannungsversorgung	230 V AC	Anzahl der Ausgänge	2
Anschluss	2-Draht	Anzahl der Ausgänge	0
Mit Empfänger	✗	Differenzwert	0,3 0,3 Kelvin
Sensor extern	✗	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Thermische Rückkopplung	Serie	Max. Spannung der Kontakte	230 Volt
Regelcharakteristik	P	Max. Kontaktbelastung	16 Ampere
Geeignet für Heizung	✓	RAL-Nummer	0
Geeignet für Kühlen	✗	Höhe	90 Millimeter
Differenz verstellbar	✓	Breite	90 Millimeter
Temperatur ablesbar	✓	Tiefe	10 Millimeter
Mit Geräuschniveauanzeige	✗	Durchmesser	0 Millimeter
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	3 Watt
Montageart	Unterputz		
Mit Display	✓		
Bedienung	Taste		
Verdeckte Bedienung	✗		
Mit Trinkwasserschaltung	✗		
Kontaktausführung	Öffner (NC)		
Schutzart (IP)	IP21		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Explosionsgeschützt	✗		
Farbe	weiß		
Klasse des Temperaturreglers	II		

Créé le: 16/12/2025

<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	✗
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	✗
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	✗
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	✗