

SCB10-INT Gecombineerde rook- en koolmonoxidemelder


Sensor	Optische - & Elektrochemische sensor.
Batterij	3V Lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar.



De FireAngel SCB10-INT is een gecombineerde optische rook- en koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar. De twee sensoren werken onafhankelijk en bij het detecteren van rook of koolmonoxide, geeft de SCB10-INT een alarmsignaal van minimaal 85dB. Het alarmsignaal voor koolmonoxide verschilt van het alarmsignaal voor rook.

- Niet vervangbare lithiumbatterij met een levensduur van minimaal 10 jaar.
- Grote test- en pauzeknop.
- Discreet testen op een veel lager volume
- Voor overloop, gang en woonkamer.
- Onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens EN 14604 & EN 50291.
- Geavanceerde optische sensor voorkomt ongewenste meldingen.

Specificaties

Afmetingen	134mm (diameter) x 39.4mm (hoogte)	
Voeding	3VDC	
Batterij	10 jaar niet vervangbare lithiumbatterij	
Technologie	Optisch (rook) Electrochemisch (koolmonoxide)	
Volume	85dB(A) op 3m (minimaal)	
Montage	Muur, plafond	
Bedrijfstemperatuurbereik	0°C tot +40°C	
Luchtvochtigheidsbereik	tot 90% RV zonder condensatie	
Temperatuurbereik opslag	-20°C tot +50°C	
Vochtigheidsbereik opslag	tot 93% RV zonder condensatie	
Kunststof materiaal	ABS, UL94 VO brandvertragend	
Garantie	3 jaar	
Gewicht	200g	
Gecertificeerd	BS EN 14604:2005 / BS EN 50291-1:2010	
EAN	0816317004972	
UIC	497910010	
Verpakt per	10	
ITF	10816317004979	