


Abdeckung für potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V, mit LED und Textfeld piano black coated

200-40350

4 Jahre
Garantie

Abdeckung für einen Taster mit vier potentialfreien 24 V-Bedientasten zur Steuerung diverser Beleuchtungspunkte in einem oder mehreren Räumen. Jeder Taster ist mit einer LED-Lampe und einem Aufkleber versehen. Durch die Verwendung der LED-Lampe wissen Sie direkt, ob die Lichtquelle aktiviert ist oder nicht. Sie können ganz einfach ein Symbol auf der Etikettenoberfläche hinzufügen, um Ihre Lichtpunkte zu kennzeichnen. Farbausführung: piano black coated.



Technische Daten

Abdeckung für potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V, mit LED und Textfeld piano black coated.

- Funktion: Die beiden Tasten (1 pro 2 Drucktaster) werden oben und unten auf die 4-fachen potentialfreien Drucktaster gedrückt und mit Schnapphaken auf dem Sockel des potentialfreien Drucktasters festgehalten. Auf der Rückseite der beiden Tasten sind zudem zwei Fortsätze vorhanden, die bei einer Betätigung der Taste auf die Drucktaster des Sockels drücken.
- Linse: Jede Taste der Abdeckung ist mit einer rechteckigen, transparenten Linse ausgestattet.
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Mechanismus zieht.
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

