



LNH41000SM

## Mespatroon NH4 1000A 500V gG middenmelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte   | NH4 |
| Kenmerken zekering | gG  |

#### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

#### Stroom / temperatuur

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1000 A |
|-----------------|--------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 73,50 W |
|----------------------------------|---------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 110 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Diepte  | 220 mm |