

# Set de finition avec sortie de câble pour cache-trou avec serre-fil, couleur piano black coated

200-76001

4 ans de  
garantie

Le cache-trou central permet par exemple de dissimuler une connexion TV. La sortie de câble sous le cache-trou évite d'arracher le câble. Couleur de finition: piano black coated.

## Données techniques

Set de finition avec sortie de câble pour cache-trou avec serre-fil, couleur piano black coated.

- Fonction: L'enjoliveur est muni d'une ouverture qui peut être agrandie si l'on casse les parties défonçables. L'enjoliveur se fixe sur le support avec serre-fils. Ce kit convient pour des câbles d'un diamètre de 6,6 à 8,5 mm.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: Bakelite®-look piano black coated (par approximation NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH
- Démontage: Utilisez un outil comme un tournevis pour le démontage.
- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP21 -D.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

