



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6H 800 3P vast met vooraansluiting automatisch gedeelte zonder beveiliging

T6H 800 Breaking unit FF 3

1SDA060337R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA060337R1
Oude artikelnummer	T6H 800A 3P F F
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T6H 800 Breaking unit FF 3
Omschrijving	Tmax T6H 800 3P vast met vooraansluiting automatisch gedeelte zonder beveiliging
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100796R1
GTIN code	8015644628055
Netto gewicht	9,7 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 3394,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	10,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	372 x 285 x 300 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Nom. continu stroom I _u (ampère):	800
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	70
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

