



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E4.2V Touch LSI In=3200A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig

E4.2V 3200 Ekip Touch LSI 3p FHR

1SDA071175R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA071175R1
Oude artikelnummer	E4.2V 3200 EKIP TO
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E4.2V 3200 Ekip Touch LSI 3p FHR
Omschrijving	Emax2 E4.2V Touch LSI In=3200A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644750251
Netto gewicht	94,5 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 24025,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	785 x 515 x 600 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	3200
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	150
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	1280 - 3200
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	1920 - 32000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	4800 - 48000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	4
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	425

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

