



Magneetschakelaarcombinatie
Magneetschakelaar / B mini VB7A-30-01-80
Mini inverseur
GJL1311911R8010

Generated on 26-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1311911R8010
Oude artikelnummer	VB7A3001/240V
ETIM Productklasse	EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	Mini inverseur
Omschrijving	VB7A-30-01-80
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614155468
Netto gewicht	0,355 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 127,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,355 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	47 x 97 x 58 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Functie:	Omkeer magneetschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	0 - 0
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	96.2
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

