

Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, anthracite

122-00007

E-Nr.:34 67 604 253

4 års
garanti

Dobbelt tangent til trykknop med 4 betjeningsknapper Farve: anthracite.

Tekniske data

Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, anthracite.

- Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender.
- Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

