



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini BC7-30-01-F-2.4-51

Mini contacteur
GJL1313003R5011

Generated on 26-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1313003R5011
Oude artikelnummer	BC73001F/17-32VDC
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	Mini contacteur
Omschrijving	BC7-30-01-F-2.4-51
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	4013614192265
Netto gewicht	0,17 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 83,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,17 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	47 x 53 x 58 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	17 - 32
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	17 - 32
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	17 - 32
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	11
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Vlaksteekaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

