




Chassisdeel vermogensschakelaar Emax 2 Sokkel voor uitrijdbare Emax 2 E4.2, I_{max}=4000A 3 polig SHR aansluitingen E12 versie

E4.2 /E12 W FP I_u=4000 3p SVR SVR

1SDA121089R1

Generated on 3-7-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA121089R1 |
| ETIM Productklasse | EC002043 - Chassisdeel vermogensschakelaar |
| Merksnaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Emax 2 |
| Type | E4.2 /E12 W FP I _u =4000 3p SVR SVR |
| Omschrijving | Sokkel voor uitrijdbare Emax 2 E4.2, I _{max} =4000A 3 polig SHR aansluitingen E12 versie |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 15 kalenderdagen |
| GTIN code | 8056221156813 |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 5379,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 14-06-2024 |
| Conditiegroep | DW |

Logistieke gegevens

| | |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 57 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 710 x 630 x 590 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|--|----------|
| Uitvoering als stroomrailadapter: | Nee |
| Uitvoering als inbouwapparaat: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Nom. (meet)stroom In (ampère): | 4000 |
| Aantal polen: | 3 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

