



**RF4KEY**

**AFSTANDSBEDIENING 4 TOETSEN, ZWART**



De RF4KEY is een hoogwaardige bidirectionele afstandsbediening die volledig configureerbaar is. Hiermee is weergave van de systeemstatus mogelijk en van de feedback van de opdrachten die zijn verzonden naar de centrale. De RF4KEY heeft een uitstekend radiobereik en is uitgerust met de functie toetsvergrendeling.

**AWARDS**



**RF4KEY**

**AFSTANDSBEDIENING 4 TOETSEN, ZWART**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Draadloze technologie                 | Bidirectioneel, BeaconPlus                                      |
| Draadloze frequentieband (MHz)        | 868.05 ÷ 869.95   |
| Aantal toetsen                        | 4, configureerbaar  |
| TX-bereik (meters in open veld) (m)   | 600   |
| Functie toetsvergrendeling            | Ja  |
| EN certificeringen                    | EMC immunity EN50130-4  |
| LED                                   | Tweekleurig rood / groen  |
| Compatibele uitbreidingen of centrale | RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS |

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Type behuizing         | Kunststof              |
| Productkleur           | Antracietgrijs RAL7016 |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 50               |
| Hoogte (mm)            | 66                     |
| Breedte (mm)           | 35                     |
| Diepte (mm)            | 12                     |

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Lage spanningsdrempel (V) | 2.6 |
|---------------------------|-----|

**BATTERIJ**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Type batterij          | 1 x CR2450 |
| Inclusief batterij     | Ja         |
| Batterijniveaucontrole | Ja         |