



**RFPA**

**DRAADLOZE PANIEKKNOP, SERIE 2**



De RFPA is een draadloze alarmknop voorzien van afneembaar nekkeord. Het indrukken van de rode knop genereert een "ALARM"-gebeurtenis in de centrale die kan worden doorgeschakeld naar de diverse communicatiekanalen die in de centrale zijn geïntegreerd.

**AWARDS**



**RFPA**

**DRAADLOZE PANIEKNOP, SERIE 2**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Draadloze frequentieband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Aantal toetsen	1
Modulatie	GFSK
EN certificeringen	EMC immunity EN50130-4
LED	Tweekleurig rood / groen
Compatibele uitbreidingen of centrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Hoogte (mm)	66
Breedte (mm)	35
Diepte (mm)	12

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Lage spanningsdrempel (V)	2.4
---------------------------	-----

**BATTERIJ**

Type batterij	1 x CR2032
Inclusief batterij	Ja