



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 11kW 400V 3-polig Met laag spoelvermogen, 250 mA verbruik

AF26Z-30-00-30

1SBL236001R3000

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL236001R3000
Oude artikelnummer	AF26Z-30-00-30
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF26Z-30-00-30
Omschrijving	Magneetschakelaar 11kW 400V 3-polig Met laag spoelvermogen, 250 mA verbruik
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523114197
Netto gewicht	0,48 Kilogram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 189,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,526 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	106 x 45 x 86 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	45
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	26
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	7.457
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	106

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

