



Fasebewakingsrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S Fase fout, 1NO, W/o neutral mon. I1,2,3= 380-440VAC

CM-PBE 1NO, W/O NEUTRAL MON. L1,2,3=
1SVR550882R9500

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR550882R9500
Oude artikelnummer	CM-PBE
ETIM Productklasse	EC001441 - Fasebewakingsrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S
Type	CM-PBE 1NO, W/O NEUTRAL MON. L1,2,3=
Omschrijving	Fase fout, 1NO, W/o neutral mon. I1,2,3= 380-440VAC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614348136
Netto gewicht	0,066 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 81,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GJ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,066 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	115 x 80 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Fasevolgordebewakingsfunctie:	Nee
Fase-uitvalfunctie:	Ja
Functie onderspanningsdetectie:	Nee
Functie overspanningsdetectie:	Nee
Fase-onbalansfunctie:	Nee
Spanningsmeetbereik (volt):	380 - 440
Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde):	0.15
Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde):	0.15
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0.15
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	0.15
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	81
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

