



Spanningsmeetrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S Meet- en bewakingsrelais Driefase bewakingsrelais met schroefklem

CM-PSS.41S

1SVR730784R3300

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR730784R3300
Oude artikelnummer	CM-PSS.41S
ETIM Productklasse	EC001438 - Spanningsmeetrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S
Type	CM-PSS.41S
Omschrijving	Meet- en bewakingsrelais Driefase bewakingsrelais met schroefklem
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4016779851824
Netto gewicht	0,132 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 205,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GJ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,157 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 80 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
1-fase-onderspanning mogelijk:	Nee
3-fasen-onderspanning mogelijk:	Nee
1-fase-overspanning mogelijk:	Nee
3-fasen-overspanning mogelijk:	Ja
1-fase-hysteresse mogelijk:	Nee
3-fasen-hysteresse mogelijk:	Ja
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning:	Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning:	Nee
Bevat functie gelijkspanningshysteresse:	Nee
Spanningsmeetbereik 1 (volt):	360 - 440
Type spanning meetbereik:	AC
Aanspreekwaarde spanning (volt):	360 - 440
Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde):	0.2
Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde):	0.2
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0.1
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	30
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	103.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

