



Argus - Schemerschakelaar - Met schakelvertraging - Grijs

MTN544894

 Niet meer leverbaar sinds: 10 jun 2025

EAN Code: 3606485098296

Prijs: 130,40 EUR

 Niet meer leverbaar

Hoofd

range	Merten
product or component type	Schemeringschakelaar
kleurtint	Lichtgrijs

Complementair

beschikbarefunctie	Met geïntegreerde lichtsensor
[Ue] rated operational voltage	230 V
[In] rated current	10 A
schakelcapaciteit in W	2300
lichtgevoeligheid	2...300 lux
tijdvertraging	40 seconden 100 seconden
type en samenstelling contacten	1 NO
materiaal	Polycarbonaat glanzend

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	186,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	19,400 cm
Package 2 Width	31,100 cm
Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	6,948 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label




Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Technical Illustration

Wiring diagram

Light-sensitive switch with On/Off switch (optional)



Light-sensitive switch with On/Off switch (optional) and two-way switch for toggling between manual and automatic operation.



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.