



## Spanningsmeetrelais Monitorings relais / CM-E CM-ESS.1P Supply Voltage 220- 240 V AC

CM-ESS.1P

1SVR740831R1300

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740831R1300
Oude artikelnummer	CM-ESS.1P
ETIM Productklasse	EC001438 - Spanningsmeetrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-E
Type	CM-ESS.1P
Omschrijving	CM-ESS.1P Supply Voltage 220-240 V AC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4016779852449
Netto gewicht	0,155 Kilogram
Land van herkomst	DE

### Prijs

Bruto prijs	€ 173,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GJ

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,165 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 22,5 x 100 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
1-fase-onderspanning mogelijk:	Ja
3-fasen-onderspanning mogelijk:	Nee
1-fase-overspanning mogelijk:	Ja
3-fasen-overspanning mogelijk:	Nee
1-fase-hysterese mogelijk:	Ja
3-fasen-hysterese mogelijk:	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning:	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning:	Ja
Bevat functie gelijkspanningshysterese:	Ja
Spanningsmeetbereik 1 (volt):	3 - 600
Type spanning meetbereik:	AC/DC
Aanspreekwaarde spanning (volt):	3 - 600
Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde):	0
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	0
Breedte (millimeter):	22.5
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	102

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

