ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: SM-DIMM-X3-BT-NA
Art. Nr.: 5900102

4026911114281

Brève description
SOLAMAGIC BT Bluetooth variateur 3 positions émetteurs de à 3kW Nano-A



Description du produit
Le module de variation BT SM permet de régler facilement sur 3 niveaux la chaleur des radiateurs SM-S1+, SM-S3 et SM-D3 compatibles. La commande s'effectue via l'application SM sur smartphone ou tablette ou avec une télécommande SM-BT-HS en option. Le module se monte directement sur le radiateur et existe en coloris assortis. Ce produit convient uniquement à une utilisation en extérieur.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart	Funk
App-Steuerung über Bluetooth	✔
Dimmung Phasenanschnitt	✔
Dimmung Phasenabschnitt	✖
Seriendimmer	✖
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	✖
Lichtwertspeicher	✖
Verwendbar mit Taste	✖
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✖
Verwendbar mit Präsenzmelder	✖
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✖
Verwendbar mit Funktaste	✔
Verwendbar mit IR-Taste	✖
Min. Helligkeit steuerbar	✖
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium
Halogenfrei	✖
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	anthrazit
Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussart	sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der Einheiten	1
RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Nennspannung	230|230 Volt
Frequenz	50|50 Hertz
Steuerspannung	230|230 Volt
Nennleistung ohmsche Last	3000|3000 Watt
Nennleistung induktive Last	16|16 Voltampere
Nennleistung kapazitive Last	5|5 Voltampere
Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Aderquerschnitt	1,5|1,5 Quadratmillimeter
Gerätebreite	115 Millimeter
Gerätehöhe	200 Millimeter
Gerätetiefe	92 Millimeter
Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖